

**ROTON 100W/8**
**Akku/ Ni xx: 6-9**

1 Zelle/ Spannung V = 1,05

1,05

 Zellen: 6 7 8 9  
 Spannung V: 6,3 7,35 8,4 9,45

max.Last 30 sec.: 15A

Empf. Lastbereich 8-14A

100W/8		APC elektro												
		5,1x4,5	6x4	6x5,5	7x5	8x4	8x6	9x4,5	9x6	9x7,5	10x5	6x4 GR	6,5x4 AE	6x5 AE
6,3 V	Strom/A	2,6	2,8	3,7	5,1	6,1	8,7	7,8	9,8	13,3	10,7	2,8	3,4	3,4
	RPM	8340	8250	8010	7560	7350	6750	6750	6360	5610	6210	8220	8100	8040
	stat.Zug/kg	0,06	0,07	0,08	0,16	0,23	0,23	0,32	0,33	0,28	0,42	0,09	0,11	0,09
7,35 V	Strom/A	3,2	3,5	4,7	6,4	7,3	10,8	10	12,4	15,1	13,1	3,4	4,1	4,2
	RPM	9450	9360	9090	8550	8220	7410	7560	7170	6060	6810	9330	9240	9150
	stat.Zug/kg	0,07	0,1	0,1	0,21	0,3	0,3	0,41	0,43	0,33	0,51	0,12	0,15	0,11
8,4 V	Strom/A	4	4,2	5,7	7,8	9,2	13,2	12	14,5	17,9	15,2	4,2	4,9	5,2
	RPM	10710	10680	10140	9660	9210	8160	8310	7710	6510	7320	10620	10260	10410
	stat.Zug/kg	0,1	0,13	0,13	0,27	0,38	0,37	0,5	0,51	0,38	0,6	0,15	0,19	0,15
9,45 V	Strom/A	4,8	4,9	6,6	9,2	10,9	15,2	14,2	16,6		17,2	5	5,9	6
	RPM	11760	11730	11160	10410	9960	8670	8940	8220		7740	11850	11430	11370
	stat.Zug/kg	0,12	0,16	0,17	0,32	0,46	0,42	0,59	0,58		0,67	0,19	0,24	0,18

 APC E - elektro; GR - Graupner graue; AE – Aeronaut, Tabelle > Donocik GmbH, [www.rc-easy.com](http://www.rc-easy.com)
**ROTON 100W/8**
**Akku/ Li xx: 2-3**

1 Zelle/ Spannung V = 3,6

3,6

 Zellen: 2 3  
 Spannung V: 7,2 10,8

max.Last 30 sec.: 15A

Empf. Lastbereich 8-14A

100W/8		APC elektro												
		5,1x4,5	6x4	6x5,5	7x5	8x4	8x6	9x4,5	9x6	9x7,5	10x5	6x4 GR	6,5x4 AE	6x5 AE
7,2 V	Strom/A	3,2	3,4	4,5	6,3	7,4	10,6	9,7	11,9	14,5	13,3	4,3	5,2	5
	RPM	9470	9330	8940	8430	8190	7290	7470	6960	6000	6720	9120	8970	8940
	stat.Zug/kg	0,08	0,11	0,11	0,21	0,3	0,3	0,4	0,42	0,33	0,47	0,11	0,14	0,11
10,8 V	Strom/A	5,8	5,8	7,9	11,2	12,9	18	17,1	19,8			7,2	8,3	8,4
	RPM	13110	13080	12450	11490	10800	9240	9720	8850			13020	12600	12720
	stat.Zug/kg	0,17	0,23	0,22	0,41	0,56	0,5	0,73	0,69			0,23	0,3	0,22

 APC E - elektro; GR - Graupner graue; AE – Aeronaut, Tabelle > Donocik GmbH, [www.rc-easy.com](http://www.rc-easy.com)